2 x 1　WIDERANGE RELAY SELECTOR

KT-21SEL/M-ver2

取扱説明書

お買い上げ誠にありがとうございます。

KT-21SEL/M-ver2 は、映像編集用途に最適化した 2x1 ワイドレンジリレー切替器です。

この取扱説明書をよくご覧になった上、保証書と共に保管ください。

安全にお使いいただくために

本機は、安全に十分配慮して設計されています。しかし、誤った使い方をすると火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

本機は日本国内専用です。付属のACアダプタは交流１００Ｖ、５０Ｈｚ·６０Ｈｚの電源でご使用ください。指定以外の電源を使用すると、火災の原因になることがあります。

電源コードを傷つけないでください。電源コードを加工したり、傷つけたり、重いものをのせたり、引っ張ったりしないで下さい。また、熱器具に近づけたり加熱したりしないで下さい。火災や感電の原因となることがあります。万一電源コードが傷んだら、当社サービス窓口に修理をご依頼ください。

内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、当社サービス窓口にご相談ください。

本機から煙や異音がでる、異臭がするなどの異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因になることがあります。異常が発生したら直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて当社サービス窓口にご相談ください。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れないでください。

感電の原因となることがあります。

直射日光の当たる場所や、湿気、ほこり、油煙、湯気の多い場所には置かないでください。

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因になることがあります。

他の機器や壁、家具、ラック面との間にはすき間をあけてください。布などをかけたり、じゅうたんやふとんなど柔らかい物の上に置いたりして、通風孔をふさがないでください。放熱をよくするため、他の機器との間は少し離してください。ラックなどに入れる場合は本機とラック面、他の機器との間にすき間をあけてください。過熱して火災や感電の原因になることがあります。

正常な使用状態で本機に故障が発生した場合は、当社は本機の保証書に定められた条件に従って修理いたします。但し、本機の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因により通信、録画、再生などにおいて利用の機会を逸したために生じた損害などの付随的損失の補償につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●特徴

1Uサイズの\ＨＤ－ＳＤＩ対応ビデオセレクターです。アナログ信号やＨＤ－ＳＤＩ信号を高周波リレーにより切替える2 入力1出力,1 入力２出力セレクターです。 同時にＲＳ－４２２も切替える事ができます。

ノンリニア編集機1 台対しＶＴＲ2 台兼用したい場合に最適です。（逆の仕様でも使用可能です。）

HD-SDI 入出力、REMOTE を同時に切り替える事ができます。

●REMOTE 端子 アサイン表 D-SUB9F

PARARELL IN 1:SW-COM(DC12V+) 2:SW1 3:SW2

TALLY OUT(DC12V OUT) 6:COM(-) 7:TALLY1(SW1)8:TALLY2(SW2)

PARARELL OUT(無電圧接点出力） 1:COM 7:TALLY1(SW1) 8:TALLY2(SW2)

●仕様

- 入力信号 ＢＮＣ ２ 系統 １ 系統、 ＲＳ－４２２ １ 系統
- 出力信号 ＢＮＣ １ 系統、２ 系統 ＲＳ－４２２ ２ 系統
- REMOTE 端子 D-SUB9F
- 電源 ＤＣ１２Ｖ入力 消費電力 ３Ｗ
- 使用温度範囲 ０～４０℃
- 外形寸法 Ｗ４８２×Ｈ44×Ｄ150mm(突起部含まず） 重量約2.6ｋｇ
- 付属品 ＡＣケーブル

ケイテック株式会社

〒816-0844

福岡県春日市上白水 8-18

TEL:092-985-1800 FAX:092-985-2443